
















## **Newland NQuire1000 (Manta II) Android Sabit Bilgi Terminali**

- Android 7.1 İşletim Sistemi
- Sekiz Çekirdek 1.5 Ghz Mikro İşlemci
- 2GB RAM ve 8 GB Flash ROM
- 10.1 İnç Renkli Dokunmatik Ekran
- USB, Wifi, Bluetooth, Ethernet, GPIO, NFC ve PoE Bağlantı
- 2D Barkodları okuyabilme
- Kolay kurulum
- Ücretsiz NDevor Cihaz Yönetim Yazılımı

 <b>ANDROİD</b> İŞLETİM SİSTEMİ	 <b>1,5 Ghz</b> İŞLEMCI	 <b>2 GB</b> BELLEK	 <b>10.1 İnç</b> RENKLI DOKUNMATİK EKRAN	 <b>1280 X 800</b> PİKSEL EKREN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ	 <b>KAREKOD</b>	 <b>USB</b> BAĞLANTI	 <b>WIFI</b>	 <b>4.1</b> BLUETOOTH	 <b>E-TERİNET</b>	 <b>NFC</b>	 <b>I/O Ctrl</b>	 <b>PoE</b>
İşletim Sistemi	Android™ 7.1	2 GB RAM ve 8 GB ROM Bellek	10.1 İnç Dokunmatik Ekran	1280 X 800 Piksel Ekran Çözünürlüğü	Karekod (2D) Okuyucu	USB 2.0 İletişim	Wifi (802.11 b/g/n/ac) İletişim	Bluetooth 4.1 İletişim	Ethernet Port İletişim	NFC İletişim	GPIO İletişim	POE İletişim

## Teknik Özellikler

Performans	
İşlemci	RK3368, 8 Çekirdek 1,5 Ghz Mikro İşlemci
	PowerVR G6110 600 Mhz GPU
Bellek	2 GB DDR3 RAM, 8 GB eMMC Flash ROM
İşletim Sistemi	Android 7.1 (Nougat)
Ses	1 Adet 3.5 mm Ses Çıkışı + Mikrofon Girişi
	2 Adet 8 Ohm / 1.3W Speaker
Kamera	5 MP Ön Kamera
Desteklenen Video Formatları	MKV, TS, FLV, AVI, VOB, MPG, DAT, ASF, RM, MOV, 3GP, MP4, WMV
Sensörler	G Sensörü
Pogo Pin	2 Adet Pogo Pin
Genişleme Yuvası	Micro SD Kart Yuvası (Max. 128 GB)
Düğmeler	(Ses Arttırma+ / Azaltma-) / (Yukarı/ Aşağı) / Çıkış/ Güç Düğmesi
Sertifikalar	CE, FCC, RoHS
Ekran	
Ekran Tipi	10 Noktalı kapasitif WXGA Tam Dokunmatik Ekran
Boyut	10.1" (İnç)
Çözünürlük	1280 x 800 Piksel
Barkod Okuyucu	
Desteklenen Barkod Tipleri	1D (Çizgikod) ve 2D (Karekod)
Işık Kaynağı	Aydınlatma (625±10 nm) Kırmızı LED
	Odaklama (625±10 nm) Lazer Diyod
Yazdırma karşıtlığı	≥%25
Tarama Açıları	Sapma: ±55°; Dönüş: ±360°; Eğim: ±55°
Tarama Modları	Algılama Modu
Tarama Oranı	60 Fps/s
Görünüm Alanı	Yatay: 39°, Dikey: 24°
Işık Kaynağı	1D Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, GS1 Composite Code, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 25, Standard 25, Plessey, MSI-Plessey vb.
	2D PDF417, QR Code, Data Matrix, Chinese Sensible Code, Aztec Code, Maxicode, MicroPDF417 vb.

İletişim		
USB	USB (2 Adet)	
Wifi	2.4 Ghz	IEEE 802.11 b/g/n/ac
	5 Ghz	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
BT	Bluetooth 4.1	
Ethernet	RJ45 Ethernet, 10/100/1000 BaseT / POE (Power Of Ethernet)	
GPIO	Programlanabilir GPIO (2 Adet Giriş ve 2 Adet Çıkış)	
RFID	ISO/IEC 1443 A/B, ISO/IEC 15693; MIFARE 1K/4K; MIFARE DESFire; Sony FeliCa	
Fiziksel		
Ebatlar	Genişlik	252 mm
	Yükseklik	184 mm
	Derinlik	33 mm
Ağırlık	615 gram	
Kasa Malzemesi	PC + ABS	
Vesa Standartı	Raf ve duvarlara kolay montaj imkânı sağlar (Standart 75 Braket ile uyumludur)	
Güç Kaynağı		
Elektrik Adaptörü	Giriş: AC110 ~ 220V, 50 ~ 60Hz	
	Çıkış: DC12, 2A	
Güç Tüketimi	12W	
PoE	Power Over Ethernet IEEE 802.3 AF (Opsiyonel)	
Çevresel		
Ortamı Sıcaklığı	Çalışma	0°C ~ 40°C
	Saklama	- 10 °C ~ 55 °C
Nem Oranı	%5 ~ %90 (Yoğuşmasız)	
IP Standartı	IP54 (Ön Yüz)	
Yazılım		
MDM	NDevor, Soti, Airwatch	
Terminal Emülasyonu	Ivanti	
Cihaz Yönetimi	NDevor	

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Mecidiyeköy/İSTANBUL  
Tel: +90 212 212 60 14 (Pbx), Faks: +90 212 275 15 82