



Speedata SD100 Endüstriyel Android Tablet

- Android 8.1 (Oreo) İşletim Sistemi
- Sekiz Çekirdek 2,0 Ghz Mikro İşlemci
- 4 GB DDR RAM ve 64 GB Flash ROM
- 10 İnç renkli dokunmatik kapasitif ekran
- 1920 X 1200 piksel çözünürlük
- Wifi, Bluetooth, 4G, NFC (RFID) İletişim
- 13 MP Arka / 5 MP Ön Kamera
- Karekod Barkod Okuyucu
- 1 metreden düşmeye dayanıklı
- IP65 Endüstriyel standardı

|  ANDROID İŞLETİM SİSTEMİ |  2 Ghz İŞLEMCI |  64 GB 4 GB BELLEK |  10 İnç BOYUT |  1920 1200 ÇÖZÜNÜRLÜK |  KAREKOD |  13 MP KAMERA |  WIFI |  BLUETOOTH |  4G GPRS |  1M DARBE |  IP65 IP STANDARDI |
|--|--|---|---|--|---|---|---|---|--|---|--|
| Android™ 8.1 İşletim Sistemi | 2,0 Ghz Mikro İşlemci | 4 GB RAM Ve 64 GB ROM Bellek | 10 İnç Dokunmatik Ekran | 1920 X 1200 Piksel Ekran Çözünürlüğü | Karekod (2D) Okuyucu | 13 MP Arka Kamera | 802.11 a/b/g/n Wifi İletişim | Bluetooth 4.1 İletişim | İletişim 4G | 1,0 Metreden Düşmeye Dayanıklı | IP65 Endüstriyel Standartı |

Teknik Özellikler

| | | |
|----------------------------|--|--|
| Sistem | | |
| İşlemci | Sekiz Çekirdek 2,0 Ghz (64 Bit) Mikro İşlemci | |
| Bellek | 4 GB DDR RAM, 64 GB Flash ROM | |
| İşletim sistemi | Android 8.1 (Oreo) (64 Bit) | |
| Kamera | Arka | 13 Megapiksel (Otomatik Odaklanmalı ve Flaşlı) |
| | Ön | 5 Megapiksel (Sabit Odaklanmalı) |
| Tuş Takımı | 12 Adet Fiziksel Tuş | |
| Bildirim | Ses, Titreşim ve LED | |
| Ses | Çift Stereo Speaker (Önde) | |
| | Ses Düzeyi 90db (±3db) (Test Mesafesi 10 cm) | |
| | 3,5 mm Kulaklık Jack | |
| Sensörler | Standart | Yer Çekimi, İvme Işığ Algı Mesafesi |
| | İsteğe Bağlı | Berometer, Jiroskop |
| Harici Genişleme Yuvası | Micro SIM Kart (2 Adet) | |
| | 1 Adet Micro SD Kart Yuvası (Max. 128 GB) | |
| Ekran | | |
| Ekran Tipi | IPS (Yüksek parlaklık) Kapasitif, 5 Nokta Çoklu Dokunmatik | |
| Boyut | 10,0 " (İnç) | |
| Çözünürlük | 1920 x 1200 Piksel (WXUGA) | |
| Haberleşme | | |
| USB | Type-C (OTG Destekli) | |
| Pogo Pin | Pogo Pin (USB, Serial, IIC, Şarj için) | |
| Wifi | Frekanslar | 2.4 Ghz ve 5 Ghz |
| | Protokol | 802.11 a/b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth 4.1 BLE | |
| GPRS (4G) | FDD-LTE B1/B3/B5/B8 | TDD-LTE B38/B39/B40/B41 |
| | TDSCDMA B34/B39 | WCDMA B1/B5 |
| | GSM B3/B5/B8 | CDMA1x/CDMA2000 BC0 |
| | 4G BANDS America: WCDMA: B2/4/5 | FDD-LTE: B2/4/5/7/12/13/17/28b |
| GPS | GPS + BD + GLONASS Ayrılmış 8030 | |
| NFC (RFID) | Desteklenen Taglar: ISO18000-6C | |
| | Tarama Hızı: 200>s | |
| | Okuma Mesafesi : 0 ~ 5 mt | |
| Barkod Okuyucu | | |
| Desteklenen Barkod Tipleri | 1D (Çizgikod) veya 2D (Karekod) | |
| Optik Sistem | Imager | |
| Barkod Tipi | AZTEC, CODABAR, CODE11, CODE128, EAN128, CODE39, CODE49, CODE93, COMPOSITE, DATAMATRIX, EAN8, EAN13, INT25, MAXICODE, MICROPDF, PDF417, POSTNET, OCR, QR, RSS, UPCA, UPCE, ISBT, BPO, CANPOST, AUSPOST, IATA25, CODABLOCK, JAPOST, PLANET, DUTCHPOST, MSI, TLC39, TRIOPTIC, CODE32, STRT25 | |
| Güç Kaynağı | | |
| Güç Kaynağı (Hızlı Şarj) | PE Hızlı Şarj | |
| Ana Pil | 9000 mAh | |
| Pil Şarj Süresi | <4 Saat (AC Elektrik Adaptörü ile) | |
| Pil Kullanım Ömrü | ~ 10 Saat (Kullanılan Program Sayısına Bağlı Olarak) | |
| Fiziksel | | |
| Ebatlar | Genişlik: 254 mm, Kalınlık: 17,4 mm, Yükseklik: 176 mm | |
| Ağırlık | 800 Gram (Pil Dahil) | |
| Çevresel | | |
| Çalışma ortamı sıcaklığı | -20 °C ~ 60 °C | |
| Saklama sıcaklığı | -30 °C ~ 80 °C | |
| Nem Oranı | %5 ~ %95 (Yoğuşmasız) | |
| ESD | ±8 kV (Direct Deşarj), ±15 kV (Hava Deşarj) | |
| Darbe dayanıklılığı | 1 metre | |
| IP Standardı | IP65 | |
| Sertifikalar | CCC, CTA | |

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Mecidiyeköy/İSTANBUL
Tel: +90 212 924 89 89 (Pbx), Faks: +90 212 275 15 82

www.bilkur.com.tr