



## Newland FM3080 (Hind) Kiosk Karekod Okuyucu

- 1D/2D Barkodları okuyabilme
- 800 x 800 Piksel Tarama Alanı
- Seri Port ve USB Port Seçenekleri
- Infrared (Kızılötesi) ile barkod okuyucuyu aktif etme
- Kolay Monte/Demonte edebilme
- LCD Ekrandan Okuyabilme
- IP65 Koruma Standardı



1D /2D  
Barkod  
Desteği



800X480  
Piksel  
Tarama Alanı



Infrared  
(Kızılötesi)  
Okuyucu  
Aktif Etme



IP65  
Koruma  
Standardı



USB  
Port Seçeneği



RS-232C  
Port Seçeneği

## Teknik Özellikler

Performans		
Image Sensor	800 x 800 Piksel CMOS	
Işık Kaynağı	Beyaz LED	
Tarama Modu	Algılama ve Sürekli Okuma Modu	
Tarama Penceresi Boyutu	50 mm x 50 mm	
Görünüm Alanı	Yatay: 74°, Dikey: 74°	
Uyarıcılar	Bip sesi	
Yazdırma karşıtlığı	≥%25	
Sistem Arabirimleri	RS-232C ve USB	
Fiziksel		
Ebatlar	Genişlik	78,7 mm
	Yükseklik	47,5 mm
	Derinlik	67,7 mm
Ağırlık	132 gram	
Elektriksel		
Giriş Voltajı	5VDC (±5%)	
Çalışma Akımı	185 mA (Max. 193 mA) @5VDC	
Güç Tüketimi	Max: 869 mW	
Çevresel		
Çalışma ortamı sıcaklığı	– 20°C ~ 60 °C	
Saklama sıcaklığı	– 40 °C ~ 70 °C	
Nem oranı	%5 ~ %95 (Yoğuşmasız)	
IP Standardı	IP65	
ESD	±15 KV (Hava Deşarjı), ±8 KV (Direkt Deşarj)	
Sertifikalar	FCC Part15 Class B, CE EMC Class B	
Desteklenen Barkod Tipleri		
1D	EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Standard 2 of 5, Code 128, Code93, ITF-6, ITF-14, GS1 Databar, MSI-Plessey, Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 11, Plessey vb.	
2D	PDF417, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, Aztec vb.	

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Mecidiyeköy/İSTANBUL  
Tel: +90 212 212 60 14 (Pbx), Faks: +90 212 275 15 82