















Newland NQuire350 (Skate) Sabit Bilgi Terminali

- Android 7.1 İşletim Sistemi
- 1.5 Ghz Mikro İşlemci
- 2GB RAM ve 8 GB Flash ROM
- 4,3 İnc Renkli Dokunmatik Ekran
- USB, Wifi, Bluetooth, Ethernet, RFID ve Poe Bağlantı
- 2D Barkodları okuyabilme
- Kolay kurulum
- Cihaz Yönetim Yazılımı

 ANDROID İŞLETİM SİSTEMİ	 1,5 Ghz İŞLEMCI	 8 GB 2 GB BELLEK	 4,3 İnc BOYUT	 480 272 ÇÖZÜNÜRLÜK	 KAREKOD	 USB PORT	 WIFI	 4.0 BLUETOOTH	 ETHERNET	 RFID	 PoE
İşletim Sistemi Android™ 7.1	1,5 Ghz Mikro İşlemci	8 GB ROM Bellek 2 GB RAM ve	4,3 İnc Dokunmatik Ekran	480 X 272 Piksel Ekran Çözünürlüğü	Karekod (2D) Okuyucu	USB 2.0 İletişim	802.11 b/g/n/ac Wifi İletişim	Bluetooth 4.0 İletişim	Ethernet Port İletişim	RFID İletişim	POE İletişim

Teknik Özellikler

Performans	
İşlemci	8 Çekirdek 1,5 Ghz Mikro İşlemci
Bellek	2 GB RAM, 8 GB Flash ROM
İşletim Sistemi	Android 7.1 (Nougat)
Ses	88 dB (850 Hz~20 KHz) Çift Kanal Stereo Ses
Genişleme Yuvası	Micro SD Kart Yuvası (Max. 128 GB)
Ekran	
Ekran Tipi	5 Noktalı kapasitif Tam Dokunmatik Ekran
Boyut	4,3" (İnç)
Çözünürlük	480 x 272 Piksel
Barkod Okuyucu	
Desteklenen Barkod Tipleri	1D (Çizgikod) ve 2D (Karekod)
Barkod Tipleri	1D: Code 11, Code 128, Code 39, GS1 128 (UCC/EAN-128), AMI 128, Codabar, ISBT 128, Code 93, UPC-A, UPC-E, Coupon, GS1 Composite, EAN-13, EAN-8, ISSN, ISBN, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, ITF14, ITF6, Industrial 25, Standart 25, China Post 25, MSI Plessey, Plessey, GS1 Databar (RSS), Code 49, Code 46 vb 2D: PDF417, QRCode, Micro QR, Data Matrix, Aztec, MaxiCode, GM Code, Chinese Sensible Code, MicroPDF417, Code One
İletişim	
USB	USB (2 Adet)
Ethernet	10/100 /1000 Mbps Ethernet
GPIO	Programlanabilir GPIO (2 Adet Giriş ve 2 Adet Çıkış)
Wifi	IEEE 802.11 b/g/n/ac
BT	Bluetooth 4.0 LE
RFID	ISO/IEC 1443 A/B, ISO/IEC 15693; MIFARE 1K/4K; MIFARE DESFire; Sony FeliCa
Fiziksel	
Ebatlar (Okuyucu)	Genişlik: 139,5 mm, Yükseklik: 140 mm, Derinlik: 61 mm
Ağırlık	403 Gram
Vesa	Raflara ve duvarlara kolay montaj imkânı sağlar (Standart 75 Braket ile uyumludur)
Güç Kaynağı	
Elektrik Adaptörü	Giriş : AC100~240V, 50~60Hz Çıkış : DC12, 2A
Güç Tüketimi	6W
PoE	Power Over Ethernet IEEE 802.3 AF (Opsiyonel)
Çevresel	
Ortamı Sıcaklığı	Çalışma: 0° C ~ 50 °C Saklama: — 20 °C ~ 55 °C
Nem Oranı	Çalışma: %5 ~ %90 (Yoğuşmasız) Saklama: %5 ~ %95 (Yoğuşmasız)
Sertifikalar	FCC, CE, RoHS, IEC/EN 62471
Aksesuarlar	
Aksesuarlar	Vesa 75 Mount: Raf veya Duvara Monte Ünitesi Elektrik Adaptörü: Çıkış: DC12V, 2A; Giriş: AC100~240V, 50~60Hz

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Mecidiyeköy/İSTANBUL
Tel: +90 212 212 60 14 (Pbx), Faks: +90 212 275 15 82